

## BRANDMELDERZENTRALE DC3400 KOMPAKT

**dc3400 SC**  
Art-Nr.: 32530



Kompakte mikroprozessorgesteuerte Brandmelderzentrale für den Anschluss von Komponenten der Serie Loop 3000.

- Übersichtliche Anzeige und einfache Bedienung über 5,7" Touchscreen-Display
- Integriertes 1 Loop-Interface 200 mA/3500 m für den Anschluss von bis zu 126 Loopteilnehmern der Serie Loop 3000
- USB-Schnittstelle für die einfache Programmierung mit der DPT-Software
- Programmierung von bis zu 126 Meldergruppen
- Ereignisspeicher für bis zu 9999 Meldungen
- Einfache Programmierung von bis zu 500 Steuerverknüpfungen
- 8 Sprachen integriert (deutsch, englisch, niederländisch, tschechisch, spanisch, portugiesisch, italienisch, französisch)

### Technische Daten

Versorgungsspannung	84 V bis 264 V AC/120 V bis 300 V DC/47 Hz bis 63 Hz
Notstromversorgung	2 x 12 V/12 Ah
Netzteil	32 V DC/150 W/3,5 A
Eingang	2 potentialfreie programmierbare Eingänge
Ausgang	1 x 24 V/400 mA überwacht für Alarmgeber; 3 Relaisausgänge für Alarm und Störung 30 V/2 A.
Anzeige	5,7" Touchscreen-Display, 320 x 240 Punkte Hintergrundbeleuchtet
Schnittstellen	USB
Schutzart	IP 30
Umgebungstemperatur	0°C bis +50°C
Luftfeuchtigkeit	5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen (H x B x T)	300 mm x 400 mm x 135 mm
Gewicht	6,5 kg ohne Batterien
Material	Stahlblech
Farbe	lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
Normen	EN 54-2: 1997 A1: 2006; EN 54-4: 1997 A1: 2002 A2: 2006
Systemzulassung	S 208123
CE-CPD-Nummer	0786-CPD-20770